

eUHR
eU140**Funksteuerung mit Batterie**

Controller zur Steuerung für Rollläden, Jalousien oder Markisen, die mit einem WIR Funkgerät ausgestattet wurden.

Mit der eUHR eU140 können Sie mehrere WIR Funkgeräte in einer Gruppe zusammenfassen. Die Rauchwarnmelder-Signalauswertung ermöglicht ein automatisches Hochziehen aller angemeldeten Rollläden für noch mehr Sicherheit im Brandfall.

- variabel wie ein Handsender einsetzbar oder auch
- mit entsprechendem Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN49075) in alle handelsüblichen Schalterprogramme integrierbar
- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- bis zu 10 WIR Funkgeräte anmeldbar
- jederzeit auch manuell über Bedientasten zu bedienen
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- Verwaltung der Sonnen- und Dämmerungssteuerung der angeschlossenen Endgeräte



mit Rauchwarnmelder-
Auswertung und Funk
WIR Connect

WIR-CONNECT

ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1003-000002	eU140-w	eUHR batteriebetrieben, weiß
1003-000003	eU140-s	eUHR batteriebetrieben, schwarz
TECHNISCHE DATEN		
Versorgungsspannung	3 Volt	
Batterietyp	Lithium CR2450	
Abmessung Bedienteil	50 x 50 x 15 mm	
Sendefrequenz	868,3 MHz	
Sendeleistung	max. 10 mW	
Reichweite im Gebäude	15-20 m, abhängig von der Bausubstanz	
Reichweite Freifeld	max. 100 m	
Anzahl Geräte	max. 10	
zulässiger Temperaturbereich	+4°C bis +40°C	
Frequenzbereich Alarmierung	2,5 KHz bis 4,0 KHz	

