

eUHR

eU55

Funksteuerung mit Batterie

Controller zur Steuerung für Rollläden, Jalousien oder Markisen, die mit einem WIR Funkgerät ausgestattet wurden.

Mit der eUHR eU55 können Sie mehrere WIR Funkgeräte in einer Gruppe zusammenfassen. Die Rauchwarnmelder-Signalauswertung ermöglicht ein automatisches Hochziehen aller angemeldeten Rollläden für noch mehr Sicherheit im Brandfall.

- variabel wie ein Handsender einsetzbar
- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- bis zu 10 WIR Funkgeräte anmeldbar
- jederzeit auch manuell über Bedientasten zu bedienen
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- Verwaltung der Sonnen- und Dämmerungssteuerung der angeschlossenen Endgeräte



WIR-CONNECT

ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1003-000013	eU55-g	eUHR batteriebetrieben, grau
1003-000014	eU55-s	eUHR batteriebetrieben, schwarz
TECHNISCHE DATEN		
Versorgungsspannung	3 Volt	
Batterietyp	2x Mignon AAA	
Abmessung Bedienteil	85 x 85 x 14 mm	
Sendefrequenz	868,3 MHz	
Sendeleistung	max. 10 mW	
Reichweite im Gebäude	15-20 m, abhängig von der Bausubstanz	
Reichweite Freifeld	max. 100 m	
Anzahl Geräte	max. 10	
zulässiger Temperaturbereich	+4°C bis +40°C	
Frequenzbereich Alarmierung	2,5 KHz bis 4,0 KHz	

