

eROHRMOTOR

elektronische Rohrmotoren

- komfortables Setzen der Endpunkte über Set-Taste am Motorkopf, Justierschalter oder automatisch
- Hinderniserkennung mit Reversierfunktion (aktivier- / deaktivierbar)
- einschließlich Zubehör-Set (Adapter/Mitnehmer SW60 Achtkantstahlwelle, Motorlager)
- 3 m Anschlußkabel
- kompatibel mit allen WIR Rollladensteuerungen, z. B. Steuerung eU240 oder Rohrmotor Funkaktor eA100
- SmartHome-fähig in Kombination mit WIR-Rollladensteuerung und WIR-CONNeCT Box
- schnelle Montage und Inbetriebnahme

ARTIKEL-BEZEICHNUNG	eROHRMOTOR	eROHRMOTOR	eROHRMOTOR
TYP	10 Nm Comfort	20 Nm Comfort	30 Nm Comfort
ARTIKEL-NR.	1004-000007	1004-000009	1004-000010

	TECHNISCHE DATEN		
Versorgungsspannung	230V ~ 50 Hz	230V ~ 50 Hz	230V ~ 50 Hz
Nennleistung max	113 W	161 W	200 W
Stromaufnahme	0,48 A	0,69 A	0,87 A
Nenn Drehmoment	10 Nm	20 Nm	30 Nm
Nenn Drehzahl	15 U/min	15 U/min	15 U/min
Einschaltdauer (KB)	4 min.	4 min.	4 min.
Nachlaufweg	3 Grad	3 Grad	3 Grad
Schutzklasse	I	I	I
Schutzart	IP44	IP44	IP44
Motorlänge, ohne Lager	650 mm	650 mm	650 mm
Rohrdurchmesser	45 mm	45 mm	45 mm
verwendbar ab Schlüsselweite (SW) Achtkantstahlwelle	SW 60	SW 60	SW 60
Anschlusskabellänge	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Anzahl Adern	4	4	4
Aderquerschnitt	0,75 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²
Leitungsart	Gummi	Gummi	Gummi

Empfohlen bei Rollladenbehang

• Kunststoff	bis 4 m ²	bis 5,8 m ²	bis 7,8 m ²
• Aluminium	bis 2,5 m ²	bis 4,5 m ²	bis 6 m ²
• Holz	bis 2 m ²	bis 4 m ²	bis 5 m ²

