

## Funkfernbedienung

FB-9



### Funkfernbedienung zur Steuerung der verschiedensten WIR-Funkgeräte.

Funksystem mit direktem Datenaustausch zwischen den verschiedenen Teilnehmern. Alle Schaltbefehle eines WIR-Senders werden vom WIR-Empfänger quittiert. Besonders sicher in der Handhabung dank des ergonomisch geformten Gehäuses.

- Endgeräte an- und abmelden
- manuelle Schaltbefehle an angemeldete Endgeräte senden
- Gruppen einrichten (Gruppen 1 - 9), bis zu 5 Endgeräte in jeder Gruppe möglich
- Alle-Funktion: In der Gruppe „ALLE“ werden alle angemeldeten Endgeräte angesprochen
- Aufräumen-Funktion: Verbindungen von der FB-9 zu nicht mehr vorhandenen/ erreichbaren Endgeräten werden gelöscht
- Alle Löschen/Reset: Zurücksetzen der FB-9 auf die Werkseinstellung

**WIR-CONNECT**



ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1100-000030	FB-9	<b>FUNKFERNBEDIENUNG</b>
TECHNISCHE DATEN		
Versorgungsspannung	3 Volt	
Batterietyp	Lithium CR2450	
Sendefrequenz	868,3 MHz	
Sendeleistung	max. 10 mW	
Reichweite im Gebäude	15-20 m, abhängig von der Bausubstanz	
Reichweite Freifeld	max. 200 m	
Anzahl Gruppen:	Gruppe 1 bis 9, und Gruppe „ALLE“	
Anzahl Geräte:	max. 45; 5 Geräte je Gruppe (1 - 9)	
zulässiger Temperaturbereich:	+4°C bis +40°C	

